

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

SCCR取得 中継端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-020 (F:30A) 【品名構成】 OK-020-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU3001	240V 25kA	FAP36030MT	240V 25kA		
	BW125JAGU	240V 50kA	NV100-SRU3001		FAF36030			
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-SRU3030	240V 25kA	HJM36030	480V 65kA		
	BW125RAGU	480V 50kA	NV100-SRU3030		HJF36030			
	EW50RAGU	240V 14kA	NF100-HRU3001	240V 35kA				
	EW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU3030					
	EW125RAGU	480V 30kA	NF100-HRU3030	480V 18kA				
OK-020S 【品名構成】 OK-020S-□P-SCCR			NF50-SVFU330	240V 14kA				
			NV50-SVFU330					
OK-060-□P-FB-SCCR OK-060S-□P-FB-SCCR (F:60A)	BW100EAGU	240V 14kA	NF50-SVFU350	240V 14kA	FAP36060MT	240V 25kA		
	EA103CUL		NV50-SVFU350		FAF36060			
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU3050	240V 25kA	HJM36060	480V 65kA		
	BW125JAGU	480V 30kA	NV100-SRU3050		HJF36060			
	BW125RAGU	480V 50kA	NF100-HRU3080	480V 18kA				
		NF125-HVU3060	480V 35kA					
		NV125-HVU3060						
OK-070 (F:100A) 【品名構成】 OK-070-□P-A01-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA					5SJ4340-7HG41	240V 14kA
EW100EAGU								
OK-070S (F:100A) 【品名構成】 OK-070S-□P-A01-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
EW100EAGU								
OK-0100 (F:150A) 【品名構成】 OK-0100-□P-SCCR	EA103CUL	240V 14kA	NF100-SRU3100	240V 25kA			NCX3B150	480V 35kA
	BW100EAGU		NV100-SRU3100			NDX3P150		
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU3100	240V 35kA		NDX3D150		
	EW125JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3150	240V 25kA				
	BW125JAGU		480V 30kA	NF100-CVFU3100	240V 14kA			
	EW125JAGU	480V 50kA	NV100-CVFU3100	480V 18kA				
	BW125RAGU			NF100-HRU3100				
	EW125RAGU							
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	480V 50kA						
EW250RAGU								
BW125JAGU	480V 30kA							
EW125JAGU								
OK-0100S (F:150A) 【品名構成】 OK-0100S-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-CVFU3100	240V 14kA			NCX3B150	480V 35kA
	EW125JAGU		NV100-CVFU3100			NDX3P150		
							NDX3D150	
OTB-240N-xP-FB(F:32A) OTB-240-xP-FB # 【構成】 OTB-240-□P-FB-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA					3RV2011-4AA10 #	240V 65kA
	BW125RAGU	480V 50kA					3RV1742-5ED10 #	480V 65kA
OTB-260S (F:50A) 【品名構成】 OTB-260S-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 18kA						
	EW50RAGU							
OK-147N 【品名構成】 OK-147N-□P-SCCR							3RV2021-4FA10	240V 65kA
OK-147S 【品名構成】 OK-147S-□P-F69A-SCCR ビス指定：P55/F69A							H3RV1742	480V 50kA
							SSJ4340-7HG41	240V 14kA
OK-147 (F:50A) 【品名構成】OK-147-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 18kA						
	EW50RAGU							
OTB-406N 【品名構成】 OTB-406N-□P-SCCR							3RV2011-4AA10	240V 65kA
OK-250 (F:250A) OK-250S 【品名構成】 OK-250-□P-SCCR	BW250JAGU	480V 30kA	NF225-CWU3225	240V 25kA			NFX3P250	480V 35kA
	EW250JAGU		NF250-HVU3250	480V 50kA		NFX3D250		
	BW250RAGU	480V 50kA	NV250-HVU3250				【注】 OK-250のみ	
	EW250RAGU							
OK-200SF 【品名構成】 OK-200SF-□P-SCCR			NF400-HWU3300	480V 50kA				
			NV400-HWU3300					
OK-300S (F:350A) 【品名構成】 OK-300S-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA						
	BW400SAGU	480V 30kA						
	BW400RAGU	480V 50kA						
OK-500R/500S 【品名構成】 OK-500R-□P-SCCR							NJX3A400	480V 35kA
							NJX3B400	
OK-500SF/500RF(F:400A) 【品名構成】 OK-500SF-□P-SCCR	BW400RAGU	480V 50kA						
	EW400RAGU							
OK-600S (F:600A) 【品名構成】 OK-600S-□P-SCCR	BW630RAGU	480V 50kA						

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

▶ 製品の詳細はウェブへ

オサダ 端子台

検索

https://www.osada-terminal.co.jp

SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-80 (F:80A) 【品名構成】 OTP-80-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU3080	240V 25kA	FAP36080MT	240V 25kA		
	EW50RAGU		NF100-HRU3080	240V 35kA	FAF36080			
	BW100EAGU	240V 14kA	NF100-HRU3080	480V 18kA	HJM36080	480V 65kA		
	EW100EAGU			HJF36080				
	BW125JAGU	240V 50kA						
	EW125JAGU							
	BW125RAGU	480V 30kA						
EW125RAGU	480V 50kA							
OTP-80N (F:80A) OTP-80N-1 OTP-80N-2, OTP-82N-1 【品名構成】 OTP-80N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-CVFU3080	240V 14kA			3RV2021-4FA10	240V 65kA
	EW50RAGU		NV100-CVFU3080				※OTP-80N-2は適用外	
	BW50RBGU	240V 18kA	NF125-HVU3080	480V 35kA				
	EW50RBGU		NV125-HVU3080					
(OTP-82N-1は上記のみ適合)								
OTP-1000 (F:200A) 【品名構成】 OTP-1000-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3200	240V 25kA	KAP36200MT	240V 25kA	NCX3B150	480V 35kA
	EW250JAGU				KAF36200			
	BW250RAGU	480V 30kA			JJM36200	480V 65kA	NDX3D150	
	EW250RAGU				JJF36200			
	BW250JAGU	480V 50kA						
EW250JAGU								
OTP-1000 (F:200A) OTP-1000-2 【品名構成】OTP-1000-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF125-HVU3125	480V 35kA				
	EW125JAGU		NV125-HVU3125					
OTP-2000 (F:200A) OTP-2000-1, OTP-2000-4 OTP-2000-2, OTP-2000-5 OTP-2000-3, OTP-2000-7 【品名構成】OTP-2000-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3200	240V 25kA	KAP36200MT	240V 25kA		
	EW250JAGU		NF250-HVU3200	480V 35kA	KAF36200			
	BW250RAGU	480V 30kA	NV250-HVU3200		JJM36200	480V 65kA		
	EW250RAGU				JJF36200			
	BW250JAGU	480V 50kA						
EW250JAGU								
OTP-6000 OTP-6000N OTP-6000N-1 (F:125A) OTP-6000N-2 OTP-6000N-3 OTP-6000N-4 OTP-6000N-5 【品名構成】 OTP-6000N(-□)-□P-SCCR	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU3100	240V 25kA	FAP36100MT	240V 25kA		
	EW125JAGU		NF100-HRU3100	240V 35kA	FAF36100			
	BW125RAGU	480V 30kA	NF225-CWU3150	240V 25kA	KAP36125MT	240V 25kA		
	EW125RAGU		NF100-HRU3100	480V 18kA	KAF36125			
	BW125JAGU	480V 50kA			HJM36125	480V 65kA		
	EW125JAGU				HJF36125			
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	480V 30kA						
EW250RAGU	480V 50kA							
BW100EAGU	240V 14kA							
EW100EAGU								
OTP-7000 (F:400A) 【品名構成】 OTP-7000-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA	NF400-SWU3400	240V 35kA	LAP36400MT	240V 25kA		
	BW400RAGU	480V 30kA	NV400-SWU3400					
	BW400RAGU	480V 50kA						
OTP-8000 OTP-8000-3 【品名構成】OTP-8000-□P-SCCR			NF-SKW3400B	480V 35kA	LAP36400MT	240V 25kA	NJX3A400	480V 35kA
					DJM36400E20	480V 65kA	NJX3B400	
OTP-8000 OTP-8000-1 OTP-8000-3 【品名構成】OTP-8000-□P-SCCR			NF400-SWU3300	480V 35kA				
			NV400-SWU3300					
			NF400-SWU3400					
			NV400-SWU3400					
OTP-8000SF OTP-8000SF-1 【品名構成】 OTP-8000SF/SF-1-□P-SCCR	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU							
	BW400RAGU	480V 30kA						
	EW400RAGU							
OTP-9000-M10 (F:250A) OTP-9000-M10-1-□P OTP-9000-M10-2-□P 【品名構成】 OTP-9000-M10-□P-SCCR OTP-9000-M10-1-□P-SCCR OTP-9000-M10-2-□P-SCCR	BW250EAGU	240V 22kA			LAP36250MT	240V 25kA	NFX3P250	480V 35kA
	BW250JAGU	240V 50kA			DJM36250E20	480V 65kA	NFX3D250	
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	240V 50kA						
	EW250RAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
EW250JAGU								
OTP-70F/70F-1 OTP-70R/70R-1 【品名構成】OTP-70F-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA					NCX3B150	480V 35kA
	BW125JAGU	480V 30kA						
OCN-25DUC 【品名構成】 OCN-25DUC-□P-SCCR	BW50RBGUQ	240V 14kA						
	EW50RAGUQ							

SCCR取得 貫通端子台とブレーカーの組合せ

OTB-358N (F:100A) 【品名構成】 OTB-358N-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
OTB-388 (F:100A) 【品名構成】 OTB-388-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						

【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。

- ・組み合わせ表の端子台名に記載の (F:○A) は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。
- ・SCCR 端子台の出力側に 2 枚圧着端子の使用はできません。
- ・SCCR 認定品においては、ブレーカーとの組み合わせが違う場合でも「10kA」を表示することができます。