

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

■ SCCR取得 中継端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-020 (F:30A) 【品名構成】 OK-020-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU3001	240V 25kA	FAP36030MT	240V 25kA		
	BW125JAGU	240V 50kA	NV100-SRU3001		FAF36030			
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-SRU3030	240V 25kA	HJM36030	480V 65kA		
	BW125RAGU	240V 50kA	NV100-SRU3030		HJF36030			
	EW50RAGU	240V 14kA	NF100-HRU3001	240V 35kA				
	EW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU3030	480V 18kA				
	EW125RAGU	480V 30kA						
OK-020S (F:30A) 【品名構成】 OK-020S-□P-SCCR			NF50-SVFU330	240V 14kA				
			NV50-SVFU330					
OK-060-□P-FB-SCCR OK-060S-□P-FB-SCCR (F:60A)	BW100EAGU	240V 14kA	NF50-SVFU350	240V 14kA	FAP36060MT	240V 25kA		
	EA103CUL		NV50-SVFU350		FAF36060			
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU3050	240V 25kA	HJM36060	480V 65kA		
	BW125JAGU	480V 30kA	NV100-SRU3050		HJF36060			
	BW125RAGU	240V 50kA	NF100-HRU3080	480V 18kA				
	480V 50kA	NF125-HVU3060	480V 35kA					
OK-070 (F:100A) 【品名構成】 OK-070-□P-A01-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA					5SJ4340-7HG41	240V 14kA
	EW100EAGU					SVA51		
OK-070S (F:100A) 【品名構成】 OK-070S-□P-A01-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU							
OK-0100 (F:150A) 【品名構成】 OK-0100-□P-SCCR	EA103CUL	240V 14kA	NF100-SRU3100	240V 25kA			NCX3B150	480V 35kA
	BW100EAGU		NV100-SRU3100			NDX3P150		
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU3100	240V 35kA			NDX3D150	
	EW125JAGU		NF225-CWU3150	240V 25kA		3VA52		
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-CVFU3100	240V 14kA				
	EW125JAGU		NV100-CVFU3100					
	BW125RAGU	240V 50kA	NF100-HRU3100	480V 18kA				
	EW125RAGU	480V 50kA	NF250-CVU	240V 30kA				
			NV250-CVU					
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
BW250RAGU	240V 50kA							
EW250RAGU	480V 50kA							
BW125JAGU	480V 30kA							
EW125JAGU								
OK-0100S (F:150A) 【品名構成】 OK-0100S-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-CVFU3100	240V 14kA			NCX3B150	480V 35kA
	EW125JAGU		NV100-CVFU3100			NDX3P150		
					NDX3D150			
OTB-240N-xP-FB (F:32A) OTB-240-xP-FB # (S) 【構成】OTB-240-□P-FB-SCCR OTB-240N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA					3RV2011-4AA10 #	240V 65kA
	EW50RAGU	240V 14kA					H3RV1742-5ED10 #	480V 65kA
	BW125RAGU	240V 50kA						
	EW125RAGU	480V 50kA						
OTB-260S (F:50A) 【品名構成】 OTB-260S-□P-SCCR	BW50RBGU	240V 18kA						
	EW50RBGU							
OK-147N (F:50A) 【品名構成】 OK-147N-□P-SCCR							3RV2021-4FA10	240V 65kA
OK-147S (F:50A) 【品名構成】 OK-147S-□P-F69A-SCCR ビス指定:P55/F69A							SSJ4340-7HG41	240V 14kA
OK-147 (F:50A) 【品名構成】OK-147-□P-SCCR	BW50RBGU	240V 18kA						
	EW50RBGU							
OTB-406N (F:15A) 【品名構成】 OTB-406N-□P-SCCR							3RV2011-4AA10	240V 65kA

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-250 (F:250A) OK-250S 【品名構成】 OK-250-□P-SCCR	BW250JAGU	480V 30kA	NF225-CWU3225	240V 25kA			NFX3P250	480V 35kA
	EW250JAGU		NF-SKW3250	240V 35kA				
	BW250RAGU	240V 50kA	NF250-HVU3250	480V 50kA			NFX3D250	
	EW250RAGU	480V 50kA	NV250-HVU3250					
OK-200SF (F:300A) 【品名構成】 OK-200SF-□P-SCCR			NF250-CVU	240V 30kA				
			NF400-HWU3300	480V 50kA				
OK-300S (F:350A) 【品名構成】 OK-300S-□P-SCCR			NV400-HWU3300					
	BW400SAGU	240V 50kA						
	EW400SAGU	240V 50kA						
	BW400RAGU	480V 30kA						
	EW400RAGU	480V 30kA						
OK-500R/500S (F:500A) 【品名構成】 OK-500R-□P-SCCR	BW400RAGU	240V 50kA					NJX3A400	480V 35kA
	EW400RAGU	480V 50kA					NJX3B400	
OK-500SF/500RF (F:400A) 【品名構成】 OK-500SF-□P-SCCR	BW400RAGU	480V 50kA						
	EW400RAGU							
OK-600S (F:600A) 【品名構成】 OK-600S-□P-SCCR	BW630RAGU	480V 50kA						

■ SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-80 (F:80A) 【品名構成】 OTP-80-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU3080	240V 25kA	FAP36080MT	240V 25kA		
	EW50RAGU		NF100-HRU3080	240V 35kA	FAF36080			
	BW100EAGU	240V 14kA	NF100-HRU3080	480V 18kA	HJM36080	480V 65kA		
	EW100EAGU				HJF36080			
	BW125JAGU	240V 50kA						
	EW125JAGU							
	BW125RAGU	480V 30kA						
EW125RAGU	480V 50kA							
OTP-80N (F:80A) OTP-80N-1 OTP-80N-2, OTP-82N-1 【品名構成】 OTP-80N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-CVFU3080	240V 14kA			3RV2021-4FA10	240V 65kA
	EW50RAGU		NV100-CVFU3080				※OTP-80N-2は適用外	
	BW50RBGU	240V 18kA	NF125-HVU3080	480V 35kA				
	EW50RBGU		NV125-HVU3080					
OTP-1000 (F:200A) 【品名構成】 OTP-1000-□P-SCCR			(OTP-82N-1は上記のみ適合)					
	BW250JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3200	240V 25kA	KAP36200MT	240V 25kA	NCX3B150	480V 35kA
	EW250JAGU				KAF36200			
	BW250RAGU	480V 30kA			JJM36200	480V 65kA	NDX3D150	
	BW250RAGU	240V 50kA			JJF36200			
EW250RAGU	480V 50kA							
OTP-1000 (F:200A) OTP-1000-2 【品名構成】OTP-1000-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF125-HVU3125	480V 35kA				
	EW125JAGU		NV125-HVU3125					
			NF250-CVU	240V 30kA				
			NV250-CVU					
	BW250RAGU	240V 50kA						
EW250RAGU	480V 50kA							
OTP-6000 (F:125A) OTP-6000N OTP-6000N-1 OTP-6000N-2 OTP-6000N-3 OTP-6000N-4 OTP-6000N-5 【品名構成】 OTP-6000N(□)-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3200	240V 25kA	KAP36200MT	240V 25kA		
	EW250JAGU		NF250-HVU3200	480V 35kA	KAF36200			
	BW250JAGU	480V 30kA	NV250-HVU3200	240V 30kA	JJM36200	480V 65kA		
	EW250JAGU		NF250-CVU (※1)				JJF36200	
	BW250RAGU	240V 50kA	NV250-CVU (※1)					
	EW250RAGU	480V 50kA						
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU3100	240V 25kA	FAP36100MT	240V 25kA		
	EW125JAGU		NF100-HRU3100	240V 35kA	FAF36100			
	BW125RAGU	480V 30kA	NF225-CWU3150	240V 25kA	KAP36125MT	240V 25kA		
	EW125RAGU		NF100-HRU3100	480V 18kA	KAF36125			
	BW125RAGU	240V 50kA	NF250-CVU (※2)	240V 30kA	HJM36125	480V 65kA		
EW125RAGU	480V 50kA	NV250-CVU (※2)	HJF36125					
BW250JAGU	240V 50kA							
EW250JAGU								
BW250RAGU	480V 30kA							
EW250RAGU	480V 30kA							
BW100EAGU	240V 14kA							
EW100EAGU								

(※1) ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-2000,-1,-2,-3,-4,-5 (※2) ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-6000N,6000N-1,6000N-2,-6000N3

【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-7000 (F:400A) 【品名構成】 OTP-7000-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA	NF400-SWU3400	240V 35kA	LAP36400MT	240V 25kA		
	EW400SAGU	240V 50kA	NV400-SWU3400					
	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU	480V 30kA						
	BW400RAGU	240V 50kA						
EW400RAGU	480V 50kA							
OTP-8000 (F:400A) OTP-8000-1 OTP-8000-3 【品名構成】OTP-8000-□P-SCCR			NF-SKW3400B	480V 35kA	LAP36400MT	240V 25kA	NJX3A400	480V 35kA
			NF400-SWU3300	480V 35kA	DJM36400E20	480V 65kA	NJX3B400	
			NV400-SWU3300				3VA53	
			NF400-SWU3400					
			NV400-SWU3400					
OTP-8000SF (F:540A) OTP-8000SF-1 【品名構成】 OTP-8000SF/SF-1-□P-SCCR	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU							
	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU	480V 50kA						
OTP-9000-M10 (F:250A) OTP-9000-M10-1-□P OTP-9000-M10-2-□P 【品名構成】 OTP-9000-M10-□P-SCCR OTP-9000-M10-1-□P-SCCR OTP-9000-M10-2-□P-SCCR	BW250EAGU	240V 22kA			LAP36250MT	240V 25kA	NFX3P250	480V 35kA
	BW250JAGU	240V 50kA			DJM36250E20	480V 65kA	NFX3D250	
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	240V 50kA						
	EW250RAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
BW250RAGU	480V 30kA							
EW250RAGU								
OTP-70F/70F-1 (F:120A) OTP-70R/70R-1 【品名構成】OTP-70F-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA					NCX3B150	480V 35kA
	BW125JAGU	480V 30kA						
OK-700SE (F:400A) 【品名構成】 OK-700SE-□P-SCCR	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU	480V 50kA						
OK-700SEF (F:400A) 【品名構成】 OK-700SEF-□P-SCCR	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU	480V 50kA						
OK-700SF (F:600A) 【品名構成】 OK-700SF-□P-SCCR	BW630RAGU	480V 50kA						
	EW630RAGU							
OK-700SFF (F:600A) 【品名構成】 OK-700SFF-□P-SCCR	BW630RAGU	480V 50kA						
	EW630RAGU							
OCN-25DUC 【品名構成】OCN-25DUC-□P-SCCR	BW50RAGUQ	240V 14kA						
	EW50RAGUQ							

SCCR取得 貫通端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTB-358N (F:100A) 【品名構成】OTB-358N-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU	480V 30kA						
OTB-388 (F:100A) 【品名構成】OTB-388-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU	480V 30kA						

【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。