

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

■ SCCR取得 中継端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-020 (F:30A) 【品名構成】 OK-020-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU3001	240V 25kA				
	BW125JAGU	240V 50kA	NV100-SRU3001					
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-SRU3030	240V 25kA	HJM36030	480V 65kA		
	BW125RAGU	240V 50kA	NV100-SRU3030		HJF36030			
	EW50RAGU	240V 14kA	NF100-HRU3001	240V 35kA				
	EW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU3030	480V 18kA				
	EW125RAGU	480V 30kA						
OK-020S (F:30A) 【品名構成】 OK-020S-□P-SCCR			NF50-SVFU330	240V 14kA				
			NV50-SVFU330					
OK-060-□P-FB-SCCR OK-060S-□P-FB-SCCR (F:60A)	BW100EAGU	240V 14kA	NF50-SVFU350	240V 14kA				
	EA103CUL		NV50-SVFU350					
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU3050	240V 25kA	HJM36060	480V 65kA		
	BW125JAGU	480V 30kA	NV100-SRU3050					
	BW125RAGU	240V 50kA	NF100-HRU3080	480V 18kA				
	480V 50kA	NF125-HVU3060	480V 35kA					
OK-070 (F:100A) 【品名構成】 OK-070-□P-A01-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA					5SJ4340-7HG41	240V 14kA
	EW100EAGU						SVA51	
OK-070S (F:100A) 【品名構成】 OK-070S-□P-A01-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU							
OK-0100 (F:150A) 【品名構成】 OK-0100-□P-SCCR	EA103CUL	240V 14kA	NF100-SRU3100	240V 25kA			NCX3B150	480V 35kA
	BW100EAGU		NV100-SRU3100				NDX3P150	
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU3100	240V 35kA			NDX3D150	
	EW125JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3150	240V 25kA			3VA52	
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-CVFU3100	240V 14kA				
	EW125JAGU		NV100-CVFU3100					
	BW125RAGU	240V 50kA	NF100-HRU3100	480V 18kA				
	EW125RAGU	480V 50kA	NF250-CVU	240V 30kA				
			NV250-CVU					
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
BW250RAGU	240V 50kA							
EW250RAGU	480V 50kA							
BW125JAGU	480V 30kA							
EW125JAGU								
OK-0100S (F:150A) 【品名構成】 OK-0100S-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-CVFU3100	240V 14kA			NCX3B150	480V 35kA
	EW125JAGU		NV100-CVFU3100				NDX3P150	
						NDX3D150		
OTB-240N-xP-FB (F:32A) OTB-240-xP-FB # (S) 【構成】OTB-240-□P-FB-SCCR OTB-240N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA					3RV2011-4AA10 #	240V 65kA
	EW50RAGU	240V 14kA					H3RV1742-5ED10 #	480V 65kA
	BW125RAGU	240V 50kA						
	EW125RAGU	480V 50kA						
OTB-260S (F:50A) 【品名構成】 OTB-260S-□P-SCCR	BW50RBGU	240V 18kA						
	EW50RBGU							
OK-147N (F:50A) 【品名構成】 OK-147N-□P-SCCR							3RV2021-4FA10	240V 65kA
OK-147S (F:50A) 【品名構成】 OK-147S-□P-F69A-SCCR ビス指定:P55/F69A							SSJ4340-7HG41	240V 14kA
OK-147 (F:50A) 【品名構成】OK-147-□P-SCCR	BW50RBGU	240V 18kA						
	EW50RBGU							
OTB-406N (F:15A) 【品名構成】 OTB-406N-□P-SCCR							3RV2011-4AA10	240V 65kA

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-250 OK-250S 【品名構成】 OK-250-□P-SCCR	BW250JAGU	480V 30kA	NF225-CWU3225	240V 25kA			NFX3P250	480V 35kA
	EW250JAGU		NF-SKW3250	240V 35kA				
	BW250RAGU	240V 50kA	NF250-HVU3250	480V 50kA			NFX3D250	
	EW250RAGU	480V 50kA	NV250-HVU3250					
OK-200SF 【品名構成】 OK-200SF-□P-SCCR			NF250-CVU	240V 30kA				
			NF400-HWU3300	480V 50kA				
		NV400-HWU3300						
OK-300S 【品名構成】 OK-300S-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA						
	EW400SAGU	240V 50kA						
	BW400RAGU	480V 30kA						
	EW400RAGU	480V 30kA						
	BW400RAGU	240V 50kA						
OK-500R/500S (F:500A) 【品名構成】 OK-500R-□P-SCCR	EW400RAGU	480V 50kA					NJX3A400	480V 35kA
						NJX3B400		
OK-500SF/500RF (F:400A) 【品名構成】 OK-500SF-□P-SCCR	BW400RAGU	480V 50kA						
	EW400RAGU							
OK-600S 【品名構成】 OK-600S-□P-SCCR	BW630RAGU	480V 50kA						

■ SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-80 【品名構成】 OTP-80-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU3080	240V 25kA				
	EW50RAGU		NF100-HRU3080	240V 35kA				
	BW100EAGU	240V 14kA	NF100-HRU3080	480V 18kA	HJM36080	480V 65kA		
	EW100EAGU			HJF36080				
	BW125JAGU	240V 50kA						
	EW125JAGU							
	BW125JAGU	480V 30kA						
EW125JAGU	480V 30kA							
OTP-80N OTP-80N-1 OTP-80N-2, OTP-82N-1 【品名構成】 OTP-80N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-CVFU3080	240V 14kA			3RV2021-4FA10	240V 65kA
	EW50RAGU		NV100-CVFU3080				※OTP-80N-2は適用外	
	BW50RBGU	240V 18kA	NF125-HVU3080	480V 35kA				
	EW50RBGU		NV125-HVU3080					
	(OTP-82N-1は上記のみ適合)							
OTP-1000 【品名構成】 OTP-1000-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3200	240V 25kA			NCX3B150	480V 35kA
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA			JJM36200	480V 65kA	NDX3P150	
	EW250JAGU	480V 30kA			JJF36200		NDX3D150	
OTP-1000 OTP-1000-2 【品名構成】OTP-1000-□P-SCCR	BW250RAGU	240V 50kA						
	EW250RAGU		480V 50kA					
OTP-1000-2 【品名構成】OTP-1000-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF125-HVU3125	480V 35kA				
	EW125JAGU		NV125-HVU3125					
			NF250-CVU	240V 30kA				
			NV250-CVU	240V 30kA				
OTP-2000 OTP-2000-1, OTP-2000-4 OTP-2000-2, OTP-2000-5 OTP-2000-3, OTP-2000-7 【品名構成】OTP-2000-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA	NF225-CWU3200	240V 25kA				
	EW250JAGU		NF250-HVU3200	480V 35kA				
	BW250JAGU	480V 30kA	NV250-HVU3200	480V 35kA	JJM36200	480V 65kA		
	EW250JAGU		NF250-CVU (※1)		240V 30kA		JJF36200	
			NV250-CVU (※1)	240V 30kA				
	BW250RAGU	240V 50kA						
	EW250RAGU		480V 50kA					
OTP-6000 OTP-6000N OTP-6000N-1 OTP-6000N-2 OTP-6000N-3 OTP-6000N-4 OTP-6000N-5 【品名構成】 OTP-6000N(□)-□P-SCCR	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU3100	240V 25kA				
	EW125JAGU		NF100-HRU3100	240V 35kA				
	BW125JAGU	480V 30kA	NF225-CWU3150	240V 25kA				
	EW125JAGU		NF100-HRU3100	480V 18kA				
	BW125RAGU	240V 50kA	NF250-CVU (※2)	240V 30kA	HJM36125	480V 65kA		
	EW125RAGU		480V 50kA		NV250-CVU (※2)		HJF36125	
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
BW100EAGU	240V 14kA							
EW100EAGU								

(※1) ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-2000,-1,-2,-3,-4,-5 (※2) ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-6000N,6000N-1,6000N-2,-6000N3

【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

■ SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-7000 (F:400A) 【品名構成】 OTP-7000-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA	NF400-SWU3400	240V 35kA				
	EW400SAGU	240V 50kA	NV400-SWU3400					
	BW400RAGU	480V 30kA						
	EW400RAGU	480V 30kA						
	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU	480V 50kA						
OTP-8000 (F:400A) OTP-8000-1 OTP-8000-3 【品名構成】OTP-8000-□P-SCCR			NF-SKW3400B	480V 35kA	LAP36400MT	240V 25kA	NJX3A400	480V 35kA
			NF400-SWU3300	480V 35kA			NJX3B400	
			NV400-SWU3300				3VA53	
			NF400-SWU3400					
		NV400-SWU3400						
OTP-8000SF (F:540A) OTP-8000SF-1 【品名構成】 OTP-8000SF/SF-1-□P-SCCR	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU							
	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU	480V 50kA						
OTP-9000-M10 (F:250A) OTP-9000-M10-1-□P OTP-9000-M10-2-□P 【品名構成】 OTP-9000-M10-□P-SCCR OTP-9000-M10-1-□P-SCCR OTP-9000-M10-2-□P-SCCR	BW250EAGU	240V 22kA					NFX3P250	480V 35kA
	BW250JAGU	240V 50kA					NFX3D250	
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	240V 50kA						
	EW250RAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU	480V 30kA						
BW250RAGU								
	EW250RAGU							
OTP-70F/70F-1 (F:120A) OTP-70R/70R-1 【品名構成】OTP-70F-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA					NCX3B150	480V 35kA
	BW125JAGU	480V 30kA						
OCN-25DUC 【品名構成】OCN-25DUC-□P-SCCR	BW50RBGUQ	240V 14kA						
	EW50RAGUQ							

端子台の品名	タイプ	富士電機 (F) ブレーカー名	SCCR値
OK-700SE (F:400A) 【品名構成】 OK-700SE-□P-SCCR	OK-700SE	BW400RAGU	240V 50kA
	OK-700SE-1	EW400RAGU	480V 50kA
	OK-700SE-2		
	OK-700SE-3		
	OK-700SE-5		
OK-700SEF (F:400A) 【品名構成】 OK-700SEF-□P-SCCR	OK-700SEF	BW400RAGU	240V 50kA
	OK-700SEF-1	EW400RAGU	480V 50kA
	OK-700SEF-2		
	OK-700SEF-3		

端子台の品名	タイプ	富士電機 (F) ブレーカー名	SCCR値
OK-700SF (F:600A) 【品名構成】 OK-700SF-□P-SCCR	OK-700SF	BW630RAGU	480V 50kA
	OK-700SF-1	EW630RAGU	
	OK-700SF-2		
	OK-700SF-3		
	OK-700SF-5		
OK-700SFF (F:600A) 【品名構成】 OK-700SFF-□P-SCCR	OK-700SFF	BW630RAGU	480V 50kA
	OK-700SFF-1	EW630RAGU	
	OK-700SFF-2		
	OK-700SFF-3		

■ SCCR取得 貫通端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTB-358N (F:100A) 【品名構成】OTB-358N-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU	480V 30kA						
OTB-388 (F:100A) 【品名構成】OTB-388-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU	480V 30kA						

【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。