

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

■ SCCR取得 中継端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-020 (F:30A) 【品名構成】 OK-020-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU	240V 25kA				
	BW125JAGU	240V 50kA	NV100-SRU					
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-SRU	240V 25kA	HJM36030	480V 65kA		
	BW125RAGU	240V 50kA	NV100-SRU		HJF36030			
	EW50RAGU	240V 14kA	NF100-HRU	240V 35kA				
	EW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU	480V 18kA				
	EW125RAGU	480V 30kA						
OK-020S (F:30A) 【品名構成】 OK-020S-□P-SCCR			NF50-SVFU	240V 14kA				
			NV50-SVFU					
OK-060-□P-FB-SCCR (F:60A)	BW100EAGU	240V 14kA	NF50-SVFU	240V 14kA				
	EA103CUL		NV50-SVFU					
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU	240V 25kA	HJM36060	480V 65kA		
	BW125JAGU	480V 30kA	NV100-SRU					
	BW125RAGU	240V 50kA	NF100-HRU	480V 18kA				
	480V 50kA	NF125-HVU	480V 35kA					
OK-0100 (F:150A) 【品名構成】 OK-0100-□P-SCCR	EA103CUL	240V 14kA	NF100-SRU	240V 25kA			NCX3B150	480V 35kA
	BW100EAGU		NV100-SRU				NDX3P150	
	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-HRU	240V 35kA			NDX3D150	
	EW125JAGU						3VA52	
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-CVFU	240V 14kA				
	EW125JAGU		NV100-CVFU					
	BW125RAGU	240V 50kA	NF100-HRU	480V 18kA				
	EW125RAGU	480V 50kA	NF250-CVU	240V 30kA				
			NV250-CVU					
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	240V 50kA						
EW250RAGU	480V 50kA							
BW125JAGU	480V 30kA							
EW125JAGU								
OTB-240N-xP-FB (F:32A) OTB-240-xP-FB # (S) 【構成】 OTB-240-□P-FB-SCCR OTB-240N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA					3RV2011-4AA10 #	240V 65kA
	EW50RAGU	240V 14kA					H3RV1742-5ED10 #	480V 65kA
	BW125RAGU	240V 50kA						
	EW125RAGU	480V 50kA						
OTB-260S (F:50A) 【品名構成】 OTB-260S-□P-SCCR	BW50RBGU	240V 18kA						
	EW50RBGU							
OK-147N (F:50A) 【品名構成】 OK-147N-□P-SCCR							3RV2021-4FA10	240V 65kA
OK-147S (F:50A) 【品名構成】 OK-147S-□P-F69A-SCCR ビス指定:P55/F69A							SSJ4340-7HG41	240V 14KA
OK-147 (F:50A) 【品名構成】OK-147-□P-SCCR	BW50RBGU	240V 18kA						
	EW50RBGU							
OTB-406N (F:15A) 【品名構成】 OTB-406N-□P-SCCR							3RV2011-4AA10	240V 65kA

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OK-250 (F:250A) OK-250S 【品名構成】 OK-250-□P-SCCR	BW250JAGU	480V 30kA					NFX3P250	480V 35kA
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	240V 50kA	NF250-HVU	480V 50kA			NFX3D250	
	EW250RAGU	480V 50kA	NV250-HVU	240V 30kA				
OK-200SF (F:300A) 【品名構成】 OK-200SF-□P-SCCR			NF400-HWU	480V 50kA				
			NV400-HWU					
OK-300S (F:350A) 【品名構成】 OK-300S-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA						
	EW400SAGU	240V 50kA						
	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU	480V 30kA						
	BW400RAGU	240V 50kA						
OK-500SF/500RF (F:400A) 【品名構成】 OK-500SF-□P-SCCR	BW400RAGU	480V 50kA						
	EW400RAGU							
OK-600S (F:600A) 【品名構成】 OK-600S-□P-SCCR	BW630RAGU	480V 50kA						

■ SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-80 (F:50A) 【品名構成】OTP-80-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-SRU	240V 25kA	HJM36080	480V 65kA		
	EW50RAGU		NF100-HRU	240V 35kA	HJF36080			
OTP-80 (F:80A) 【品名構成】 OTP-80-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA	NF100-HRU	480V 18kA				
	EW100EAGU							
	BW125JAGU	240V 50kA						
	EW125JAGU							
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU							
BW125RAGU	240V 50kA							
OTP-80N (F:50A) OTP-80N-1 OTP-80N-2, OTP-82N-1 【品名構成】 OTP-80N-□P-SCCR	BW50RAGU	240V 14kA	NF100-CVFU	240V 14kA			3RV2021-4FA10	240V 65kA
	EW50RAGU		NV100-CVFU				※OTP-80N-2は適用外	
	BW50RBGU	240V 18kA	NF125-HVU	480V 35kA				
	EW50RBGU		NV125-HVU					
(OTP-82N-1は上記のみ適合)								
OTP-1000 (F:200A) 【品名構成】 OTP-1000-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA					NCX3B150	480V 35kA
	EW250JAGU						NDX3P150	
	BW250JAGU	480V 30kA			JJM36200	480V 65kA	NDX3D150	
	EW250JAGU				JJF36200			
	BW250RAGU		240V 50kA					
EW250RAGU	480V 50kA							
OTP-1000 (F:200A) OTP-1000-2 【品名構成】OTP-1000-□P-SCCR	BW125JAGU	480V 30kA	NF125-HVU	480V 35kA				
	EW125JAGU		NV125-HVU					
			NF250-CVU	240V 30kA				
			NV250-CVU					
OTP-2000 (F:200A) OTP-2000-1, OTP-2000-4 OTP-2000-2, OTP-2000-5 OTP-2000-3, OTP-2000-7 OTP-2000-8 【品名構成】OTP-2000-□P-SCCR	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA	NF250-HVU	480V 35kA	JJM36200	480V 65kA		
	EW250JAGU		NV250-HVU		JJF36200			
			NF250-CVU (※1)	240V 30kA				
			NV250-CVU (※1)					
	BW250RAGU	240V 50kA						
EW250RAGU	480V 50kA							
OTP-6000 (F:125A) OTP-6000N OTP-6000N-1 OTP-6000N-2 OTP-6000N-3 OTP-6000N-4 OTP-6000N-5 【品名構成】 OTP-6000N(□)-□P-SCCR	BW125JAGU	240V 50kA	NF100-SRU	240V 25kA				
	EW125JAGU		NF100-HRU	240V 35kA				
	BW125JAGU	480V 30kA	NF100-HRU	480V 18kA				
	EW125JAGU		NF250-CVU (※2)	240V 30kA	HJM36125	480V 65kA		
	BW125RAGU	240V 50kA	NV250-CVU (※2)		HJF36125			
	EW125RAGU	480V 50kA						
	BW250JAGU	240V 50kA						
	EW250JAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
	BW100EAGU	240V 14kA						
EW100EAGU								

(※1) ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-2000,-1,-2,-3,-4,-5 (※2) ブレーカーとの組み合わせ機種：OTP-6000N,6000N-1,6000N-2,-6000N3

【注意】※SCCRは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。

SCCR取得端子台とブレーカーとの組み合わせ表

Combinations of breaker and SCCR certified terminal block

SCCR取得 分岐端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTP-7000 (F:400A) 【品名構成】 OTP-7000-□P-SCCR	BW400SAGU	240V 50kA	NF400-SWU	240V 35kA				
	EW400SAGU	240V 50kA	NV400-SWU					
	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU	480V 30kA						
	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU	480V 50kA						
OTP-8000 (F:400A) OTP-8000-1 OTP-8000-3 【品名構成】OTP-8000-□P-SCCR			NF400-SWU	480V 35kA	LAP36400MT	240V 25kA	NJX3A400	480V 35kA
			NV400-SWU				NJX3B400	
			NF400-SWU				3VA53	
			NV400-SWU					
OTP-8000SF (F:540A) OTP-8000SF-1 【品名構成】 OTP-8000SF/SF-1-□P-SCCR	BW400SAGU	480V 30kA						
	EW400SAGU							
	BW400RAGU	240V 50kA						
	EW400RAGU		480V 50kA					
OTP-9000-M10 (F:250A) OTP-9000-M10-1-□P OTP-9000-M10-2-□P 【品名構成】 OTP-9000-M10-□P-SCCR OTP-9000-M10-1-□P-SCCR OTP-9000-M10-2-□P-SCCR	BW250EAGU	240V 22kA					NFX3P250	480V 35kA
	BW250JAGU	240V 50kA					NFX3D250	
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	240V 50kA						
	EW250RAGU							
	BW250JAGU	480V 30kA						
	EW250JAGU							
	BW250RAGU	480V 30kA						
EW250RAGU								
OTP-70F/70F-1 (F:120A) OTP-70R/70R-1 【品名構成】OTP-70F-□P-SCCR							NCX3B150	480V 35kA
OCN-25DUC 【品名構成】OCN-25DUC-□P-SCCR	BW50RBGUQ	240V 14kA						
	EW50RAGUQ							

端子台の品名	タイプ	富士電機 (F) ブレーカー名	SCCR値
OK-700SE (F:400A) 【品名構成】 OK-700SE-□P-SCCR	OK-700SE	BW400RAGU	240V 50kA
	OK-700SE-1	EW400RAGU	480V 50kA
	OK-700SE-3		
	OK-700SE-4		
	OK-700SE-5		
OK-700SEF (F:400A) 【品名構成】 OK-700SEF-□P-SCCR	OK-700SEF	BW400RAGU	240V 50kA
	OK-700SEF-1	EW400RAGU	480V 50kA
	OK-700SEF-3		
	OK-700SEF-4		

端子台の品名	タイプ	富士電機 (F) ブレーカー名	SCCR値
OK-700SF (F:600A) 【品名構成】 OK-700SF-□P-SCCR	OK-700SF	BW630RAGU	480V 50kA
	OK-700SF-1	EW630RAGU	
	OK-700SF-3		
	OK-700SF-4		
	OK-700SF-5		
OK-700SFF (F:600A) 【品名構成】 OK-700SFF-□P-SCCR	OK-700SFF	BW630RAGU	480V 50kA
	OK-700SFF-1	EW630RAGU	
	OK-700SFF-2		
	OK-700SFF-3		
OK-700SFF-4			

SCCR取得 貫通端子台とブレーカーの組合せ

端子台の品名	富士電機 (F)		三菱電機 (M)		Square D (SQ)		シーメンス (S)	
	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値	ブレーカー名	SCCR値
OTB-358N (F:100A) 【品名構成】OTB-358N-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU	480V 30kA						
OTB-388 (F:100A) 【品名構成】OTB-388-□P-SCCR	BW100EAGU	240V 14kA						
	EW100EAGU	240V 14kA						
	BW125JAGU	480V 30kA						
	EW125JAGU	480V 30kA						

【注意】※SCCRIは品名の末尾に「-SCCR」を記載した製品に限定されます。※組み合わせ表の端子台名に記載の(F:○A)は最大電流値です。表示値以下で使用可能です。